OLIGHT

USER MANUAL

WARRIOR 3S

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

Warrior 3S (with Battery)

Holster

USB Magnetic Charging Cable

SPECIFICATIONS

TURBO	1500lm	1200lm	900lm	450lm
HIGH	600lm	480lm	360lm	180lm
MED	350lm	280lm	210lm	105lm
LOW	15lm	12lm	9lm	4.5lm
MOON	1lm	0.8lm	0.6lm	0.3lm
	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
Runtime	1.5m	2.5m	3.5m	7m	25m
	23.00cm	16.00cm	9.00cm	2.75cm	3P003

ELETTRI·IA(EP) Swiss 1700g/6.25cm (including Battery)

** All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery supplied with the flashlight. Note: The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.*

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the tailcap and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

Insulating Film
Remove the insulating film

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery

INDICATORS ON BOTH SIDES

Brightness Level Indicators	Battery Level Indicators
Turbo	≥ 75%
High	50%–75%
Medium	25%–50%
Low / Moonlight	10%–25%

NOTE: While the light is on, if the battery power is less than 10%, the lowest indicator on the right side will glow red.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length 0.8m
Input	USB A - type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	2.5hours (The reference only. When the DC power source is insufficient to provide 5V 2A, the charging time will be prolonged.)
Charge indication	Red: charging Green: 5V 0.1A MCC3 or disconnected with flashlight

CHARGING

GREEN — Charging Completed
RED — Charging

Level 3 or Higher Recommended

ATTENTION

- The built-in sensor may NOT work if it is blocked by water or dirt when it is turned on. Please keep the lens clean to ensure that it works properly.
- Please protect the surface of the front lens carefully. If there are scratches on the surface of the front lens, the light output may be automatically reduced for safety reasons.
- While pressing and holding the tail switch or the magnetic remote switch to momentarily access high, turbo, or strobe mode, the built-in proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The light will turn off automatically if the obstruction continues for more than 1 minute.

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the light is on and set at level 3 or higher brightness, if the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. The brightness will restore when the obstruction is gone. The light will turn off directly if the blockage continues for more than 1 minute.

To disable the proximity sensor, please quickly double click (or triple click) the side switch within 5 seconds after the automatic dimming. Then 1 brightness will restore to the normal level. Turning off the light can re-activate the proximity sensor.

DANGER

- DO NOT stare the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight's head or place the head on the ground when the flashlight is on. The radiation energy may cause damage to the flashlight itself, or even result in the flashlight from overheating.
- The battery can only be charged while installed in the flashlight.

WARNING

- DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the overheat flashlight from overheating and hurting the user's hand.
- The tail switch may not work with water immersed in sea water or other conductive media. Please try to keep it clean and dry.
- DO NOT use Non-protected rechargeable batteries.
- DO NOT use the battery if the wrapper is broken, or any other compromised state.
- Please lock out the switches if the flashlight is left unused, carried, or transported. The heat build-up due to accidental activation may melt the lens of flashlight, cause damage to the flashlight, and result in unexpected disasters.
- Store the battery with care. If the battery needs to be changed, please take good care of the battery taken out. Do not mix it with other batteries.
- DO NOT clean the lens with alcohol or any other chemicals.

NOTICE

- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and high mode (after the light is turned off, high mode will be memorized for 1 minute before reverting to medium mode). Strobe and turbo mode cannot be memorized.
- DO NOT short-circuit the tail switch cap with the surrounding ring. A short circuit in this case will result in a weak electric charge/discharge. Users and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
- The magnetic tail is easy to attract iron debris. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.

CONTENTS

(EN) English 01
(FR) Français 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 11
(RU) Русский 12
(ES) Español 14
(RO) Romanesc 15
(UA) Ukrainian 17
(JP) 日本語 18
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 21
(FR) Français 22
(IT) Italia 23
(SK) Slovenskýjazyk 25
(PT) Português 26

(EN) English

HOW TO OPERATE

SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through High to Medium, and High. Mode the mode is selected when the side switch has been released. (Turbo, moonlight, turbo and strobe are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for one second, it will access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the side switch twice.

TURBO AND RETURN: Fast double click on side switch to enter into Turbo, double click again to return. If memory mode were Low or Moonlight, the output is memory mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the side switch.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode. The flashlight will enter the moonlight mode first and then switch off to signal the lockout mode. In this mode, if you press and hold the side switch for less than one second or use the tail switch, the light will turn on briefly. The side switch will light up red at the lowest level for two seconds to signal that the light is in lockout mode. To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following output configurations):

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Medium, full press for Turbo.

Single press the tail switch (press and release quickly) to turn the flashlight on or off.

Press and hold the tail switch for momentary on. Release to turn off.

CONFIGURATION2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configuration 1 and configuration 2: by pressing hard the tail switch for about 4 seconds, press on side switch at the same time, when you release tail switch, the Configuration will be selected

(CN) 简体中文

操作说明

侧按钮

开/关机: 单按开、关机。开机时，将以开启关闭前的模式启动。

亮度调节: 开机状态下，长按按钮，输出从当前亮度开始，按开光档、极亮档或爆闪 -> 低档 -> 中档 -> 高档 -> 低档循序变动，释放按钮即锁定当前亮度。（爆闪、极亮档、爆闪不在调光循环序列里）。

开启月光档: 关灯状态下，长按按钮一秒钟，开光档开启，如果先前为月光档，则切换至。

锁定/解锁: 关灯状态下，长按按钮进入锁定模式，指示灯将先闪烁两次，然后关闭，以示已进入锁定模式。在锁定模式下，如果长按按钮超过一秒钟，或使用尾按钮，手电筒将短暂开启。要解锁，长按按钮，直到指示灯变为红色并保持常亮，表明已解锁。

尾按钮

手电筒提供不同输出设置，具体取决于轻按或重按尾按钮的力度（请参阅以下输出设置）：

两种不同的程序设置

设置1（出厂默认设置）： 半按开启中亮，全按开启极亮。

单击： 单击尾按钮开启或关闭手电筒。

长按： 长按尾按钮可暂时开启手电筒。松开即关闭。

设置2： 半按开启极亮，重按频闪，松开尾按钮即关闭手电筒。

在不同程序设置之间切换

同时重按尾按钮和侧按钮约4秒，然后松开尾按钮，即可选择设置。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

SIVUKYTKIN

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla kärjittömyä kertaa. Valo sytty sinä toimintatilassa, missä se on edellisen kerran sammutettu.

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valaisin olessa päällä, paina tehotilan vaihtamiseksi sivukytkintä painettuna. Tehot seuraavat järjestyksessä Low, Medium ja High. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. Moonlight, turbo ja strobe tehotilat eivät kuulu automaattiseen ajoon.)

MOONLIGHT-TILA: Valon sammuttamisessa, valaisin saadaan kytkettyä Moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan. Jos valaisinta on käytetty edellisen kerran Moonlight-tilassa, se kytkeytyy suoraan tähän seuraavaan kerran Moonlight-tilassa.

TURBO PÄÄLLE/POIS: Aktivoi Turbo-tehotila kaksoisnäpäyttämällä sivukytkintä. Poistu Turbo-tilasta kaksoisnäpäyttämällä kytkintä uudestaan. Mikäli aiemmin käytetty tehotila on High tai Moonlight, aktivoitu aiemmin käytetty tehotila.

STROBO-TILA(KI): Aktivoi Strobo-vilkkutoiminto kolmoisnäpäykaamalla sivukytkintä. Poistu strobo-tilasta normaalilla painamalla kytkintä kerran tai painamalla kytkintä pitkään painettuna.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa pois päältä, paina ja pidä sivukytkintä (n. 2 sekunnin ajan) näppäinlukon aktivoimiseksi (valo kytkeytyy ensin Moonlight-tilaan ja sitten näppäinlukon aktivoimisen merkiksi). Moonlight-tilassa ollessa sivukytkimen painaminen alle sekunnin ajan tai perälykytkimen käyttö syttyvät sivukytkimen punaisen indikaattorivalon sekunnin ajan. Näppäinlukon avaamiseksi sivukytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan, kunnes moonlight-tila syttyy.

PERÄKYTKIN

Taskulampun toiminta voidaan myös mukauttaa painetaanko lampun perälykytkintä keveästi vai kovaa. Tutustu alla olevaan toimintoon:

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL

SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lykten PÅ/AV. Når lykten er slått på igjen, vil den returnere til siste brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåværende nivå og veksle mellom lav, medium og høy nivå. Brukeren velger ønsket modus ved å slippe bryteren. (Merk: moonlight, turbo og strobe er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT: Når lykten er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn ett sekund for å aktivere moonlight. Om det memorerte nivået er moonlight, vil et enkelt trykk på sidebryteren gjøre det.

TURBO AV / PÅ: Dobbeltrykk på bryteren for å aktivere Turbo-utmatningen. Dobbeltrykk på bryteren for å gå tilbake til forrige utmatningsnivå. (Hvis det tidligere brukte utmatningsnivået er høy eller medium, vil medium aktiveres. Hvis den tidligere brukte utmatningsnivået var lav eller moonlight, vil den memorerte modusen bli brukt når du åpner den neste gangen.)

STYR EFFEKTLAGE: Når lampen är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan att starta på lägsta möjliga effektlägge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och hög. Effektläge väljs genom att släppa knappen. Notera: moonlight, turbo och strobe ingår ej i den automatiska bläddringen.

SVÆRT VERSCHILLENDE BEDIENINGSPROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 (FABRIEKSINSTELLING): Zacht indrukken voor Medium, hard indrukken voor Turbo.

(SV) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidoknappen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda effektläget.

BYTA EFFEKTLÄGE: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan att starta på lägsta möjliga effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium och hög. Effektläge väljs genom att släppa knappen. Notera: moonlight, turbo och strobe ingår ej i den automatiska bläddringen.

VÄLJA MELLAN OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER:

Växla mellan konfiguration 1 och konfiguration 2 genom att trycka hårt och hålla bytesbrytaren intryckt samtidigt som du trycker på sidoknappen i ungefär sidobrytare. När du släpper bytesbrytaren kommer aktuell konfiguration att väljas.

(NL) Nederlands

GEBRUIKSAANWIJZING

ZIJSCHAKELAAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de lichtstand die voor het laatst gebruikt is.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand op de zijschakelaar te drukken. De lamp roteert dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT, TURBO en STROBOSCOOP zitten niet in de automatische rotatie.)

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast in de UIT-stand om de MOONLIGHT aan te zetten. Als de laatst gebruikte lichtstand de MOONLIGHT was, kunt u deze ook aanzetten door de zijschakelaar snel twee keer in te drukken.

TURBO EN TERUG: Dubbelklik op de zijschakelaar om Turbostand in te schakelen. Dubbelklik nogmaals om naar de vorige stand terug te gaan. Als de vorige stand is het gebruiken HIGH of Medium is, dan keert de lamp terug naar de Medium stand. Als de eerder opgeslagen stand Low of Moonlight is, dan keert de lamp naar deze opgeslagen lichtstand.

STROBOSCOOP: Druk driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren. Druk eenmaal snel op de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Wanneer de zaklamp uit is, houdt u de zijschakelaar ingedrukt (ongeveer 2 seconden) ingedrukt om toegang te krijgen tot de knopvergrendelingsmodus. De zaklamp gaat eerst naar de maanlichtmodus en schakelt vervolgens uit om de vergrendelingsmodus aan te geven. Als u in de vergrendelingsmodus de zijschakelaar minder dan een seconde ingedrukt houdt of de achterste schakelaar gebruikt, licht de indicator rechts van de zijschakelaar op het laagste niveau gedurende twee seconden rood op om aan te geven dat het licht nog steeds in de lock-out-modus staat. Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de zijschakelaar langer dan een seconde ingedrukt totdat de maanlichtmodus weer is ingeschakeld.

ACHTERSCHAKELAAR

De zaklamp geeft verschillende lichtniveaus op basis van hoe hard de achterschakelaar wordt indrukt (raadpleeg de lijsten volgende programmeringsopties):

TWEE VERSCHILLENDE PROGRAMMACONFIGURATIES

PROGRAMMA 1 (FABRIEKSINSTELLING): Zacht indrukken voor Medium, hard indrukken voor Turbo.

Druk één keer op de achterschakelaar (snel indrukken en laten) om de zaklamp aan of uit te zetten. Wanneer de zaklamp wordt aangezet, gaat deze naar de laatst gebruikte lichtstand.

De lamp blijft aan zolang u de achterschakelaar ingedrukt houdt. Laat de verwijderen de schakelaar los om deze uit te schakelen.

PROGRAMMA 2:

Zacht indrukken voor Turbo, hard indrukken voor Stroboscoop. Laat schakelaar los om de zaklamp uit te schakelen.

WISSELEN TUSSEN DE PROGRAMMACONFIGURATIES

Wisselt tussen programma 1 en programma 2 door de achterschakelaar hard ingedrukt te houden en het lampje/de zijschakelaar aan te raken. In het programma wordt geselecteerd wanneer u de achterschakelaar loslaat.

(PL) Polska

OBSŁUGA LATARKI

PRZYCISK BOCZNY

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Pojedyncze naciśnięcie bocznego przycisku włączy/wyłączy latarkę. Po ponownym włączeniu latarka będzie emitowała światło w tym samym trybie.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce należy nacisnąć i przytrzymać boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, medium, high (tryb moonlight, turbo i strobe pominięto). Puszczenie przycisku, i UWAGA: tryby moonlight, turbo i strobe nie są dostępne w tym cyklu.).

TRYB MOONLIGHT: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij oraz przytrzymaj boczny przycisk ponad sekundę, aby tryb moonlight został włączony. Jeśli tryb moonlight był ostatnio używany, po ponownym włączeniu latarki tryb ten zostanie włączony.

TRYB TURBO I POWRÓT: Szybkie dwukrotne kliknięcie ponowne wejście w tryb Turbo, dwukrotne kliknięcie ponownie powoduje wyjście z trybu Turbo. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem był tryb wysoki lub średni, latarka przejdzie do trybu średni. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem był tryb niski lub „moonlight", latarka przejdzie do ostatnio zapamiętanego trybu.

TRYB STROBO: Aby włączyć tryb strobo należy szybko trzykrotnie nacisnąć boczny przycisk. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć lub przytrzymać boczny przycisk.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (przez około 2 sekundy) przy włączonej obudowie przycisku (latarka uruchomi się w trybie Moonlight, a następnie wyłączy się, aby wskazać blokadę). W trybie blokady, naciśnięcie przycisku bocznego spowoduje włączenie latarki na krótki czas. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk bocznego przez ponad 1 sekundę, do momentu zapalenia się czerwonej kontrolki.

PRZEŁĄCZANIE SIĘ POMIĘDZY TRZEMA KONFIGURACJAMI PROGRAMOWYMI:

W celu zmiany konfiguracji 1 i 2, należy wcisnąć jednocześnie boczny przycisk i przycisk tylny. Przy tylnej nakładce wcisnąć mocno i przytrzymać, jednocześnie naciskając na przycisk boczny. Po zwolnieniu przycisku bocznego nastąpi zmiana konfiguracji.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über eine Speicherfunktion für die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe und wird somit auf diese genutzt, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Drücken Sie den Hauptschalter und halten Sie ihn gedrückt, um durch die Helligkeitsstufen zu wechseln. Die Lampe durchläuft dabei die Stufen Niedrig, Mittel und Hoch. Lassen Sie den Schalter los, um die gewünschte Helligkeitsstufe auszuwählen. (Turbo, Mondlicht, Turbo und Strobo sind nicht Teil des automatischen Durchlaufs.)

MONDLICHT-MODUS (NIEDRIGSTE LEUCHTSTUFE): Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter für etwas über eine Sekunde, um den Mondlicht-Modus einzuschalten. Wenn der Mondlicht-Modus zuvor genutzt hatten, wird dieser automatisch beim nächsten Einschalten verwendet (Spezialfunktion).

TURBO-MODUS: Durch schnelles doppeltes drücken des Seitenschalters wird der Turbo-Modus aktiviert oder deaktiviert. Wenn der zuvor gespeicherte Modus Niedrig oder Mittel ist, dann kehrt die Lampe in den Mittel-Modus zurück. Wenn der zuvor gespeicherte Modus Niedrig oder Mondlicht ist, dann kehrt die Lampe in den Niedrig-Modus zurück.

STROBE-MODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifach-Klick betätigt. Zum Beenden Klick(t) aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach den Schalter oder halten Sie den Seitenschalter.

SPERREN DER SCHALTFLÄCHE: Zum Sperren im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Die Taschenlampe blinkt kurz im Mondlicht-Modus und schaltet sich dann aus. Im gesperrten Zustand leuchtet die Anzeige auf rechten Seite des Schalters kurz rot auf, um anzuzeigen, dass sie gesperrt ist. Zum Entsperren den Schalter gedrückt halten, bis sich die Taschenlampe im Mondlicht-Modus einschaltet.

HECKSCHALTER

Durch leichtes oder starkes Durchdrücken des Endschalters kann zwischen den unterschiedlichen Programmkonfigurationen der Marke 3S gewechselt werden.

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE PROGRAMMKONFIGURATIONEN

KONFIGURATION 1 (WERKSEITIGE STANDARDEINSTELLUNG): Leichtes Drücken für Medium, starkes Drücken für Turbo.

Drücken Sie einmal den Heckschalter (drücken und schnell loslassen), um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie den Heckschalter gedrückt halten, schaltet sich die Taschenlampe bei Loslassen aus. Sie kann den Schalter los, um sie auszuschalten.

KONFIGURATION 2:

Leichtes Drücken für Turbo, starkes drücken für Strobe. Lassen Sie den Schalter los, um die Taschenlampe auszuschalten.

WECHSELN ZWISCHEN DEN PROGRAMMKONFIGURATIONEN

Wechseln Sie zwischen Konfiguration 1 und Konfiguration 2, um indem Sie fest auf den Endschalter drücken und gleichzeitig den Seitenschalter drücken. Wenn Sie den Schalter los, um die gewünschte Konfiguration auszuwählen.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

OLDALKAPCSOLÓ

BE/KI: Az oldalkapcsoló egyszeri megnyomásával kapcsolhatod BE/KI a lámpát. A visszakapcsoláskor az előzőleg elmentett üzemmódban lép be.

A FÉNYERŐ FOKOZATAI MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban tartsd lenyomva az oldalkapcsoló lenyomva tartásakor a lámpa az aktuális fényerőtől kezdve automatikusan végigjárja az alacsony, közepes és erős üzemmódokon. Az oldalkapcsoló elengedésével kiválaszthatod a kívánt üzemmódot (kihagyja, ne felvegye: a holdfény, a turbó és a stroboszkóp üzemmódok nem szerepelnek az automatikusan ismételgető üzemmódok során.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A kikapcsolt állapotban tartsd lenyomva egy másodpercig az oldalkapcsoló egy másodpercig a holdfény üzemmódba kapcsolásához. Ha a holdfény üzemmódot az elemmel használtad, az üzemmód kapcsolásakor egyszerűen nyomja meg a kapcsolót.

TURBÓ ÜZEMMÓD ÉS VISSZAKAPCSOLÁS: Az oldalkapcsoló gyors kétszeri megnyomásával a lámpa turbó üzemmódba áll. Az oldalkapcsoló újabb gyors kétszeri megnyomásával kapcsolhatsz ki a visszakapcsolás. Ha az elmentett fokozat High (erős) vagy Medium (közepes), akkor a Medium (közepes) lesz. Ha low (alacsony) vagy Moonlight (holdfény), akkor a lámpa a legközelebbi használatkor a mentett módban lép be.

STROBOSZKÓP: Az oldalkapcsoló háromszori gyors egymás után lenyomásával a lámpa stroboszkóp üzemmódba kapcsolható. Ennek az üzemmódnak a kikapcsolásához egyszeri megnyomás szükséges.

ZÁROLÁS/FELOLDÁS: Ha a lámpa ki van kapcsolva, tartsd lenyomva az oldalkapcsolót (kb. 2 másodpercig) a lámpa kézi zárolás üzemmódjának aktiválásához. A lámpa először a holdfény üzemmódba kapcsolódik be, majd kikapcsol. A kézi zárolásban lévő lámpán az oldalsó kapcsoló egy másodpercnél rövidebb ideig végzett nyomva tartásakor vagy a hátsó zárlógombon lévő világosító használatakor, az oldalsó kapcsolóból kilépő világosító fény villogni kezd. Ha a lámpa kézi zárolásban van, a feloldáshoz tartsd egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva az oldalsó kapcsolót, amíg a világosító fény folyamatosan világítani nem kezd.

KÉTFÉLE PROGRAMKONFIGURÁCIÓ

KONFIGURÁCIÓ 1 (GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS):

Enyhe lenyomás Medium (közepes), teljes lenyomás Turbo (turbó) üzemmód.

A világosító egyszeri lenyomásával (rövid és gyors lenyomás) kapcsolható be és ki a lámpa.

A világosító nyomva tartásával a lámpa bekapcsol, felengedéskor kikapcsol.

KONFIGURÁCIÓ 2:

Világítás (1 vagy 2 másodperc után): Nyomd le a világosító gombot (stroboszkóp). Kikapcsolás: engedd el a gombot.

KITAKPCSOLÁS AZ EGYES PROGRAMKONFIGURÁCIÓK KÖZÖTT

A konfiguráció 2-re váltáshoz a konfiguráció 2: kicsit (kb.4 másodpercig) tartsa lenyomva a oldalkapcsolót, majd egyidejűleg nyomja meg az oldalkapcsolót. A világosító felengedésekor a konfiguráció kiválasztásra kerül.

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации

Боковая кнопка

Включение/выключение:

Нажмите боковую кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. При повторном включении фонарь активирует режим использованный режим яркости.

Изменение уровня яркости:

При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохраненного режима, они автоматически будут меняться по кругу: минимальный – средний – максимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт, турбо и стробоскоп не находятся в автоматическом цикле)

Режим мунлайт:

Для активации режима мунлайт нажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на него.

Турбо режим:

для перехода в режим Турбо быстро 2 раза нажмите на кнопку, для возврата в предыдущий режим повторите эту операцию. Если при выключении фонаря, режим был Максимальный или Средний, то он сохранится в памяти, как Средний. Временный Минимальный или Мунлайт сохранится в памяти, при выключении фонаря.

Режим стробоскоп:

Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо длительным.

Блокировка/разблокировка:

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, пока фонарь не переключится в режим мунлайт, а затем не погаснет. Это сигнализирует о том, что фонарь заблокирован. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, до тех пор пока не загорится красным ваш нужный свет.

Боковая кнопка

Фонарь имеет различные режимы работы торцевой кнопки: легкое или полное нажатие. См. Настройки режимов работы торцевой кнопки ниже)

Настройка режимов работы торцевой кнопки

Настройка 1 (Заводская настройка): *Легкое нажатие для Средней мощности, Средний, полное нажатие активирует режим Турбо.*

Для вкл/выкл фонаря необходимо быстро нажать и отпустить торцевую кнопку. Если нажать и удерживать кнопку, фонарь будет светить до тех пор, пока Вы ее не отпустите.

Настройка 2: *Легкое нажатие активирует режим Турбо, полное нажатие активирует режим - Стробоскоп.*

Для смены настроек режимов работы торцевой кнопки необходимо, одновременно, удерживать торцевую кнопку и нажать кнопку на головоберхщи, затем отпустить торцевую кнопку.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SWITCH LATERAL

ENCENDER/APAGAR: Para encender o apagar, simplemente haz clic en el switch lateral. La linterna lo hará encendido siempre, regresará al modo memorizado previo.

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, mantenga presionado el interruptor lateral y comenzará a cambiar de modo, cuenta con diferentes modos: Alto y Bajo. Cuando pases de presionar el interruptor, se quedará definido el modo. (NOTA: Los modos Turbo, Luz Tenue y Estroboscópico, no se activan al presionar el interruptor)

MODO MOONLIGHT: Cuando la linterna está apagada, mantén presionado el switch por un segundo aproximadamente y entrará en el modo moonlight. Si el modo memorizado es moonlight, cada más da clic en el switch para acceder a él.

TURBO: Doble clicks rápido en el interruptor lateral para acceder al modo Turbo. Para volver a la salida, haz clic nuevamente en el interruptor lateral. La memoria de iluminación para salir seleccionó anteriormente. Si la modalidad "Luce lunare", "Turbo" o "Strobo" non centrano nel ciclo sopra descritto.

MODALITÀ NOTTURNA: Con la lampada spenta, tenere premuto il pulsante di accensione per più di un secondo per accedere alla modalità Notturna. Se invece la modalità memorizzata precedentemente era già quella Notturna, premere semplicemente l'interruttore per attivarla.

MODALITÀ TURBO E USCITA DALLA MODALITÀ TURBO: Fare clic rapidamente due volte sul pulsante per attivare la modalità Turbo, farà nuovamente clic per disattivarla e ripristinare la precedente. Se precedentemente la teca era impostata su alta o media, Turbo attiva la media. Se era impostata su Moonlight, Turbo! sarà quello dell'ultimo utilizzo.

MODALITÀ STROBO: Premere velocemente tre volte il pulsante di accensione per accedere alla modalità Strobo. Per spegnere la modalità Strobo, premere una volta o premere e tenere premuto il pulsante di accensione.

BLOCCO/SBLOCCO: A tocca spenta, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla modalità di blocco del pulsante. La torcia entrerà prima in modalità chiaro di luna e poi si spegnerà indicando la modalità di blocco. Quando è bloccata, se si preme l'interruttore laterale per meno di un secondo o si utilizza l'interruttore posteriore, la torcia si accenderà brevemente. Per sbloccare, tenere premuto l'interruttore laterale per più di un secondo finché la modalità chiaro di luna non si accenderà.

INTERRUTTORE DI CODA

La torcia dispone di diversi livelli di luminosità, per selezionarli, premere leggermente o con decisione l'interruttore posto sulla coda (fare riferimento alle configurazioni di seguito riportate).

DUE DIVERSE CONFIGURAZIONI DI PROGRAMMAZIONE

CONFIGURAZIONE 1 (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DI FABBRICA): Premere leggermente per una luminosità media, premere con decisione per la modalità Turbo.

Premere brevemente l'interruttore posteriore per accendere o spegnere la torcia.

Premere e tenere premuto l'interruttore per avviare la torcia e disattivarla quando si rilascia. Il pulsante laterale si passerà ciclicamente a passare dalla modalità bassa alla media alla alta. Rilascia il pulsante laterale per selezionare la modalità desiderata.

CONFIGURAZIONE 2: Premere leggermente per Turbo, premere con decisione per Strobo, rilasciare l'interruttore per spegnere la torcia.

PASSARE DA UNA CONFIGURAZIONE ALL'ALTRA: Per passare dalla configurazione 1 alla configurazione 2 premere a fondo e tenere premuto l'interruttore sul retro e contemporaneamente premere l'interruttore laterale, quando si rilascia l'interruttore sul retro la torcia si accenderà in modalità Bassa, premere semplicemente l'interruttore per attivarla.

MODALITÀ TURBO E USCITA DALLA MODALITÀ TURBO: Fare clic rapidamente due volte sul pulsante per attivare la modalità Turbo, farà nuovamente clic per disattivarla e ripristinare la precedente. Se precedentemente la teca era impostata su alta o media, Turbo! sarà quello dell'ultimo utilizzo. Se era impostata su Moonlight, Turbo! sarà quello dell'ultimo utilizzo.

MODALITÀ STROBO: Premere velocemente tre volte il pulsante di accensione per accedere alla modalità Strobo. Per spegnere la modalità Strobo, premere una volta o premere e tenere premuto il pulsante di accensione.

BLOCCO/SBLOCCO: A torcia spenta, tenere premuto l'interruttore laterale (per circa 2 secondi) per accedere alla modalità di blocco del pulsante. La torcia entrerà prima in modalità chiaro di luna e poi si spegnerà indicando la modalità di blocco. Quando è bloccata, se si preme l'interruttore laterale per meno di un secondo o si utilizza l'interruttore posteriore, la torcia si accenderà brevemente. Per sbloccare, tenere premuto l'interruttore laterale per più di un secondo finché la modalità chiaro di luna non si accenderà.

INTERRUTTORE DI CODA

La torcia dispone di diversi livelli di luminosità, per selezionarli, premere leggermente o con decisione l'interruttore posto sulla coda (fare riferimento alle configurazioni di seguito riportate).

DUE DIVERSE CONFIGURAZIONI DI PROGRAMMAZIONE

CONFIGURAZIONE 1 (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DI FABBRICA): Premere leggermente per una luminosità media, premere con decisione per la modalità Turbo.

Premere brevemente l'interruttore posteriore per accendere o spegnere la torcia.

Premere e tenere premuto l'interruttore per avviare la torcia e disattivarla quando si rilascia. Il pulsante laterale si passerà ciclicamente a passare dalla modalità bassa alla media alla alta. Rilascia il pulsante laterale per selezionare la modalità desiderata.

CONFIGURAZIONE 2: Premere leggermente per Turbo, premere con decisione per Strobo, rilasciare l'interruttore per spegnere la torcia.

PASSARE DALLA CONFIGURAZIONE 1 ALLA CONFIGURAZIONE 2

Per passare dalla configurazione 1 alla configurazione 2 premere a fondo e tenere premuto l'interruttore sul retro e contemporaneamente premere l'interruttore laterale, quando si rilascia l'interruttore sul retro la torcia si accenderà in modalità Bassa, premere semplicemente l'interruttore per attivarla.

MODALITÀ TURBO E USCITA DALLA MODALITÀ TURBO: Fare clic rapidamente due volte sul pulsante per attivare la modalità Turbo, farà nuovamente clic per disattivarla e ripristinare la precedente. Se precedentemente la teca era impostata su alta o media, Turbo! sarà quello dell'ultimo utilizzo. Se era impostata su Moonlight, Turbo! sarà quello dell'ultimo utilizzo.

MODALITÀ STROBO: Premere velocemente tre volte il pulsante di accensione per accedere alla modalità Strobo. Per spegnere la modalità Strobo, premere una volta o premere e